

## 上海正伟灯光控制器参数（带电流型）

### 灯光控制终端（电流型）

名称型号	产品图片	特点	备注
正伟灯光控制器 ZWLit8		<ul style="list-style-type: none"> <li>  直接手机控制；</li> <li>  软件 GPRS 实时控制；</li> <li>  GPRS/手机同时支持；</li> <li>  1-8 通道，多模式独立控制；</li> <li>  短信报警提示。</li> </ul>	可提供定制
性能参数	<ul style="list-style-type: none"> <li>  手机，软件，实时控制灯光；手机短信控制和查询；GPRS 软件控制和查询；</li> <li>  支持 2 者同时控制和查询。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>  所有参数，包括：开关时间、报警号码、IP 地址，无线远程设置；</li> <li>  4 路独立灯光控制通道；</li> <li>  中心实时控制、平时本地控制，周末模式，节假日模式 4 种工作模式；</li> <li>  4 种模式独立应用到每个通道；</li> <li>  每个通道，每个模式，多达 6 段的控制时间段；</li> <li>  随时，随地，实时查询/控制灯光开关；</li> <li>  报警状态发送短信到维护人员手机；灯光状态检测和回传；</li> <li>  电流检测；数字电能表接口。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>  四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络；</li> <li>  GPRS/EDGE Class 10；编码方案：CS1 - CS4；符合 SMG31bis 技术规范；</li> <li>  理论带宽：171.2Kb/s；实际带宽：20-50Kb/s；</li> <li>  天线接口 50 欧姆/SMA-K（阴头）；SIM 卡 1.8/3V；</li> <li>  设备供电 176V-264V AC；功耗小于 3W；</li> <li>  每路开关输出能力为 5A/250VAC；</li> <li>  定时精度 1 秒；电流精度 0.2 级；电流量程 50A；</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>  多级电源设计，提高系统稳定性；</li> <li>  工业品质高性能 MCU；</li> <li>  工作温度：-30℃-+75℃；</li> <li>  储存温度：-40℃-+85℃；</li> <li>  采用断电数据保存机制，各种运行参数均可断电保存，恢复供电后控制器可继续正常运行；</li> <li>  外形尺寸 195mm*90mm*70mm；</li> <li>  标准工控机壳，可选择导轨安装或底座安装。</li> </ul>		

上海正伟数字技术有限公司（[www.zwtech.com.cn](http://www.zwtech.com.cn)）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 1102

[zwtech@zwtech.com.cn](mailto:zwtech@zwtech.com.cn)

更多产品，敬请垂询！